Volthium

Alimentez le futur
Powering the future

MANUEL UTILISATEUR CHARGEUR 2 SORTIES ISOLÉES



Énergie Volthium inc. | T. 514.989.9586 | info@volthium.com | www.volthium.com

Avant toute utilisation de votre batterie Volthium, veuillez lire le manuel d'utilisation et la fiche technique spécifiques à votre batterie. Vous pouvez trouver ces documents en cliquant sur le lien suivant : https://volthium.com/fr/documents/
Toute utilisation inappropriée du produit pourrait entraîner l'invalidité de sa garantie.
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter le support technique de Volthium.



Rouge – En charge, Vert – Charge complète



L'alimentation AC est connectée et le chargeur est en veille.



-12V Un appui court sur le bouton MODE permet de sélectionner différents types de batteries à charger.

-12V Appuyez et maintenez le bouton MODE enfoncé pendant 3 à 5 secondes lorsque la batterie lithium est complètement déchargée pour réveiller le BMS et commencer la charge.



Recharge de maintien toutes les 24 heures pour que la batterie reste pleine.

Avertissement : Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages au chargeur ou à la batterie.
LISEZ L'ENSEMBLE DU MANUEL AVANT UTILISATION.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. NE PAS exposer la prise des cosses annulaires à la pluie ou à la neige. NE PAS immerger le chargeur dans l'eau ni l'utiliser lorsque la prise AC est mouillée.
2. Débranchez le cordon en tirant sur la prise plutôt que sur le câble.
3. NE PAS utiliser le chargeur si son cordon ou sa prise est endommagé(e). Remplacez immédiatement le cordon ou la prise.
4. NE PAS utiliser le chargeur s'il a reçu un choc violent, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Un câble d'alimentation, un appareil ou un câble de charge endommagé augmente le risque de choc électrique. Pour toute inspection ou réparation, confiez le chargeur à un technicien qualifié.
5. NE PAS démonter le chargeur. Un mauvais remontage peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
6. Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le chargeur de la prise avant d'effectuer toute maintenance ou nettoyage. Éteindre les commandes ne suffit pas à éliminer le risque.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

a) Ne pas utiliser le chargeur pour recharger des batteries à cellule sèche.

PRÉPARATION À LA CHARGE

a) Lors du retrait de la batterie, toujours débrancher la borne reliée à la masse en premier. Assurez-vous que tous les accessoires sont éteints et que tout disjoncteur de connexion est en position d'arrêt.
b) Déterminez la tension de la batterie et assurez-vous que les bornes de la batterie sont connectées aux fils de charge correspondants. Exemple : les bornes d'une batterie 12V doivent être connectées aux fils de charge d'un chargeur 12V.

EMPLACEMENT DU CHARGEUR

a) Ne pas poser une batterie sur le chargeur.
b) Installer le chargeur dans un endroit sécurisé et protégé.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES !

- Ne chargez aucune autre batterie que celles spécifiées dans les INFORMATIONS TECHNIQUES.
- Vérifiez les câbles du chargeur avant utilisation. Assurez-vous qu'il n'y a aucune fissure ni fil exposé.
- Ne jamais charger une batterie endommagée.
- Ne jamais poser le chargeur sur la batterie pendant la charge.
- Évitez de couvrir le chargeur pour permettre une bonne ventilation.
- Ce chargeur n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes qui ne peuvent pas lire et comprendre le manuel. Gardez le chargeur hors de portée des enfants et veillez à ce qu'ils ne puissent pas jouer avec.
- Ne pas rallonger le câble de charge.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Entrée AC nominale	AC 105-125V, 60Hz
Tension de charge	14.4V±0.3V
Courant de charge	10A par sortie, 20A au total
Type de batterie	Batteries 12V LiFePO4 / Plomb-acide / AGM
Température ambiante	-20°C ~ 40°C